

Assignation à un groupe

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le mode de fonctionnement selon le groupe choisi.

Groupe/Mode	Manuel	Automatique
0	NON	On si déclenchement d'alarme
1	OUI	Suit la sonde de Température intérieure
2	OUI	NON
3	OUI	NON
4	OUI	Plage horaire
5	OUI	Plage horaire
6 et 7	Non utilisé	Non utilisé

Utilisez un tournevis plat pour tourner la flèche vers le N° du groupe (0 à 5).



Prise interrupteur sans fil

Fréquence : 869 Mhz

Alimentation : 200V à 250V

Puissance supportée : 2000 W

T fonctionnement: -10° à +60°C

Dimension : 115 x 55 x 55 mm

(H x L x P)

Garantie : 3 ans



PROTECTORIS 172

La prise interrupteur sans fil 172 doit être utilisée avec la centrale **PROTECTORIS**.

La portée radio entre la prise et la centrale **PROTECTORIS** est de 150 mètres en champ libre.

Cette prise peut être pilotée à distance par l'application sur iPhone, Android et SMS. Elle pourra aussi être programmée pour la mise en marche / arrêt sur plage horaire ou plage de température.

Vous pouvez avoir jusqu'à 6 groupes d'interrupteurs sans fil par site. Plusieurs prises peuvent être assignées au même groupe.

Appairage à la centrale

Connectez la prise interrupteur sans fil à la prise murale de courant 220V.

Utilisez un trombone pour appuyer 2 secondes sur le bouton «Envoi» dans le trou sur le côté, **à droite** de l'étiquette **PROTECTORIS**. L'indicateur va clignoter. Vous avez 60 secondes pour appairer.

Lancez l'application **PROTECTORIS** sur votre iPhone ou Android, cliquez dans Interrupteurs puis basculer en ON le groupe qui correspond à celui assigné à la prise interrupteur sans fil. Vous entendrez un «clic» de la prise interrupteur sans fil. Votre prise interrupteur sans fil est appairée.



Remise à zéro.

Si vous désirez enlever la prise interrupteur sans fil du système pour utiliser sur un autre système, suivez la procédure ci-dessous :

- Connectez la prise interrupteur sans fil à la prise murale de courant 220V.
- Utilisez un trombone pour appuyer 2 secondes sur le bouton dans le trou sur le côté, **à gauche** de l'étiquette **PROTECTORIS**.

